

# MAGEWELL

## Pro Convert HDMI TX 技术规格

版权所有 (c) 2011–2023 [南京美乐威电子科技有限公司](#) 保留所有权利

本规格书依照现有的硬件、固件、软件版本撰写，美乐威有可能修改此规格书而不另行通知。

HDMI、HDMI 的标志和 High-Definition Multimedia Interface 是 HDMI Licensing LLC 公司注册的商标；NDI<sup>®</sup> 是 Vizrt Group 的注册商标。

修订于 2023 年 12 月 22 日

### 输入和环出特性

- 最高支持输入 2048x1200 60fps 4:4:4/4:2:2
- 支持通过修改 EDID 接入任意分辨率格式信号
- 支持输入视频格式 RGB, YUV BT.601/709/2020
- 支持 8 通道嵌入式音频
- HDMI 接口支持：HDMI 1.4，DVI-D

### NDI<sup>®</sup> 编码特性

- 支持编码输出 Full NDI 实时流
- 最高支持编码输出 2048x1200 60fps 4:2:2 8-bit
- 输出分辨率支持与输入信号一致或任何自定义分辨率。典型输出为：
  - 2048x1080p/1920x1080p 23.98/24/25/29.97/30/50/59.94/60
  - 1920x1080i 25/29.97/30/50/59.94/60
  - 1280x720p 23.98/24/25/29.97/30/50/59.94/60/100/119.88/120
  - 720x480p/720x480i 59.94/60/119.88/120
  - 720x576p/720x576i 50/100
- 输出帧率支持与输入信号一致，或为输入帧率的 1/2、1/3、1/4
- 支持编码输出 8 声道音频
- 支持 NDI 5.x

### 配置管理

- 支持注册到 Control Hub 进行远程集中管理
- 提供 WebUI 配置管理工具
- 实时显示设备和信号相关信息
- 配置音视频信号编码处理参数，包括去隔行、EDID、上下变换、帧率、宽高比，以及网络连接等
- 支持固件升级
- 支持 USB RNDIS/ECM
- 支持 IE/Edge/Firefox/Chrome/Safari/Opera 网络浏览器
- 支持 HTTP APIs

### 板载设置按钮

- 拨码开关：设置设备的 board-id (0 ~ F)

### PTZ 控制

- 支持基于 NDI 的 PTZ 控制协议：VISCA、Visca UDP、Visca UDP2rs232、PELCO-P 和 PELCO-D
- Mini-DIN-8 接口（和 Tally 灯共享接口）

### 网络接口

- 10/100/1000Mbps 以太网端口
- 支持 IEEE 802.3af PoE

### USB 接口

- USB2.0 Type B

- 5V/2.1A 供电
- USB RNDIS/ECM

## 支持的产品

- NDI Studio Monitor
- OBS
- vMix
- 任何其它使用 NDI 技术的产品

## LED 指示灯

- 显示当前设备工作状态
  - 电源指示灯：连接/未连接电源
  - 输入信号指示灯：锁定/未锁定信号

## 尺寸

- 100.9mm (长) x 60.2mm (宽) x 23.3mm (高)

## 配件

- USB Type A 转 Type B 数据线
- 5V/2.1A 电源适配器
- Mini-DIN8 转接线缆
- Tally 指示灯
- L 支架

## 固定螺口

- 直径  $\Phi 6.5\text{mm}$  螺口

## 功耗

- 5V 电源的最大电流：~1.5A
- 最大功耗：~6W

## 工作环境

- 操作温度：0 到 40 摄氏度
- 保存温度：-20 到 70 摄氏度
- 相对湿度：5% 到 90% (非冷凝状态)